



# BQTEK®

## BQ119

### Arttırılabilir GSM Kontrol & Uyarı Cihazı

#### Ürün Hakkında

GSM üzerinden röle kontrol etmenizi ve inputların (girişlerin) durumlarını görebilmenizi sağlayan bir cihazdır. SMS göndererek cihaz üzerinde bulunan röleleri uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca dijital girişlere bağlayacağınız sensörlerinde durumlarını uzaktan görebileceğiniz gibi, girişlerde bir değişiklik olduğunda sms ile bilgilendirilirsiniz.

BQ119 cihazı üzerinde sabit bir röle çıkışı yada input (giriş) bulunmamaktadır. BQ119 cihazına ihtiyacınıza göre röle çıkışı veya dijital giriş cihazı ekleyebilirsiniz.

Cihaz internet, telefon yada ekstra bir gsm modeme ihtiyaç duymaz. Cihazın içerisine takacağınız Sim Kartın numarasına sms göndererek tüm işlemleri yapabilirsiniz.

Cihaz girişlerinde bir değişme olduğunda, belirleyeceğiniz rölede işlem yaptırabilir sms göndererek bilgi vermesini sağlayabilirsiniz.

Cihazın tüm ayarları ve kontrolü sms ile yapılabilir. SMS komutlarını sizin için hazırlayan Android ve iPhone uygulamamız olan BQTEK SMS Asistan uygulamasını ücretsiz olarak telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

#### Özellikler

<b>Güç Gereksinimi</b>	24V DC
<b>Röle Sayısı</b>	Arttırılabilir Röle Çıkışı
<b>Giriş Sayısı</b>	Arttırılabilir Kontak Giriş
<b>Kutu Tipi</b>	Duvar Tipi Kutu
<b>GSM</b>	850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
<b>GSM Protokolleri</b>	SMS
<b>Sim Soket</b>	İtmeli Soket
<b>Anten Bağlantısı</b>	SMA Konnektör Anten
<b>Klemens Tipi</b>	Geçmeli Klemens
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20 °C ile +70 °C arası

#### Geniş Kullanım Alanı

- ◆ PLC ile sms gönderin
- ◆ Server odaları kapı alarmı
- ◆ Soğuk hava depoları kap
- ◆ Lojistik araç kapıları alarmı
- ◆ Cihazların uzaktan kontrolü
- ◆ Ucuz alarm ve ikaz sistemi
- ◆ Makine konum öğrenebilme ve kontrol
- ◆ Depo dolum sistemleri
- ◆ RS485 komut gönderebilme

#### İhtiyacınıza Göre Röle Çıkış ve Dijital Giriş Ekleyin

##### ◆ Röle Çıkışı

Modbus Röle Cihazı BQ352 ile 24 Adet 4Amper 230V röle çıkışı elde edebilirsiniz.

##### ◆ Dijital Giriş

Modbus Dijital Giriş Cihazı BQ360 ile 24 Adet dijital giriş elde edebilirsiniz.

##### ◆ Röle ve Dijital Giriş

Modbus Röle Kontrol Cihazı BQ351 ile 8 Adet 4Amper 230V röle çıkışı ve 8 Adet dijital giriş elde edebilirsiniz.

##### ◆ Modbus Register

BQ119 cihazınıza BQ352 ve BQ360 cihazlarının dışında 8 Adet Modbus Register bağlayabilirsiniz.



www.bqtek.com



info@bqtek.com



+90 216 987 49 97



Besttech Bilişim  
Mehmet Akif Mh. Öztekin Cd.  
No:23A Kat:4 Ümraniye / İstanbul