



BQTEK®

BQ100

Gsm Kontrol & Uyarı Cihazı

Ürün Hakkında

GSM üzerinden röle kontrol etmenizi ve inputların (girişlerin) durumlarını görebilmenizi sağlayan bir cihazdır. SMS göndererek veya arama yaparak sesli yanıt sistemi ile cihaz üzerinde bulunan röleleri uzaktan kontrol edebilir, dijital girişlere bağlayacağınız sensörlerinde durumlarını uzaktan görebilirsiniz. Girişlerde bir değişim olduğunda sms, e-mail veya arama ile sesli olarak bilgilendirilirsiniz.

Cihaz internet, telefon yada ekstra bir gsm modeme ihtiyaç duymaz. Cihazın içerisine takacağınız Sim Kartın numarasını arayarak yada sms atarak tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Cihaz üzerinde 8 Adet 4A 230V röle ve 4 Adet kuru kontak giriş bulunur. Cihaz üzerinde bulunan girişlerin durumlarında bir değişim olduğunda, belirlediğiniz rölede işlem yaptırabilir, cihazın sizi aramasını sağlayarak sesli olarak bilgi alabileceğiniz gibi, sms veya e-mail göndermesini de sağlayabilirsiniz..

Cihazın tüm ayarları ve kontrolü sms ile yapılabilir. SMS komutlarını sizin için hazırlayan Android ve iPhone uygulamamız olan BQTEK SMS Asistan uygulamasını ücretsiz olarak telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

Özellikler

Güç Gereksinimi	12V DC
Röle Sayısı	8 Adet 4A 230V Röle
Giriş Sayısı	4 Adet Kuru Kontak Giriş
Kutu Tipi	Ray Tipi Kutu
GSM	850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
GSM Protokolleri	SMS, DTMF
Sim Soket	İtmeli Soket
Anten Bağlantısı	SMA Konnektör Anten
Klemens Tipi	Geçmeli Klemens
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile +70 °C arası

Geniş Kullanım Alanı

- ◆ PLC ile sms gönderin arama yapın
- ◆ Server odası kapı alarmı
- ◆ Soğuk hava deposu kapı alarmı
- ◆ Lojistik araç kapı alarmı
- ◆ Cihazların uzaktan kontrolü
- ◆ Ucuz alarm ve ikaz sistemi
- ◆ Makine konum öğrenebilme ve kontrol
- ◆ Depo dolum sistemleri
- ◆ RS485 komut gönderebilme

Neler Yapabilirsiniz?

◆ İkaz Sistemi

Makinelerdeki problemlerde, elektrik kesintilerinde veya tekrar elektrik geldiği gibi durumlarda BQ100 aracılığı ile hemen haberdar olabilir işlerinizin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

◆ Uzaktan Cihaz Kontrolü

SMS göndererek veya arama yaparak BQ100 cihazınızın röle çıkışlarına bağladığınız donanımlarınızı kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

◆ Alarm Sistemi

BQ100 cihazı alarm sistemi değildir. Fakat cihazın girişlerine bağlayacağınız bir hareket sensörü veya manyetik kapı kontağı ile herhangi bir hareket algılanması durumunda SMS, e-mail yada arama ile hemen haberdar olabilir, aynı zamanda röle çıkışlarına siren bağlayarak alarm durumlarında sesli ikaz yapmasını sağlayabilirsiniz.



www.bqtek.com



info@bqtek.com



+90 216 987 49 97



Besttech Bilişim
Mehmet Akif Mh. Öztekin Cd.
No:23A Kat:4 Ümraniye / İstanbul