



BQTEK®

BQ101

Arama ile Geçiş Kontrol Sistemi

Ürün Hakkında

Dilediğiniz giriş noktalarından telefon araması ile kapı açılmasını sağlayabileceğiniz bir sistemdir. Kendisine kayıtlı telefon numaralarından arama geldiğinde çıkış rölesini tetikleyerek kapı mekanizmasının çalışmasını sağlar.

Cihaz iki farklı şekilde çalışabilmektedir. Tek kapı kontrolü yapılmak istendiğinde; BQ101 cihazı gelen telefon aramasını açmaz ve kapının bağlı olduğu röleye tetik verir. Arayan kişinin telefonunu açmadığı için arayan kişiyede bir ücret yansımaz. Birden fazla kapı kontrolü yapılmak istendiğinde; BQ101 cihazı gelen telefon aramasını açar ve sesli yanıt sistemi ile yönlendirerek açılması istenilen kapının numarasının tuşlanması ister ve kapının bağlı olduğu röleyi tetikler.

Cihaz internet, telefon yada ekstra bir gsm modeme ihtiyaç duymaz. Cihazın içerisine takacağınız Sim Kartın numarasını arayarak tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Cihaz üzerinde 8 Adet 4A 230V röle ve 4 Adet kuru kontak giriş bulunur. 8 Adet kapıyı kontrol edebilir veya röle çıkışlarına bağlayacağınız başka donanımlarınızı da sms ile uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca cihaz üzerinde

bulunan girişlere sensör bağlayabilir ve sensörlerin durumlarında bir değişme olduğunda, belirlediğiniz rölede işlem yaptırabilirsiniz. Hatta cihazın size sms göndererek bilgi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Özellikler

Güç Gereksinimi	12V DC
Röle Sayısı	8 Adet 4A 230V Röle
Giriş Sayısı	4 Adet Kuru Kontak Giriş
Kutu Tipi	Ray Tipi Kutu
GSM	850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
GSM Protokolleri	SMS, DTMF
Sim Soket	İtmeli Soket
Anten Bağlantısı	SMA Konnektör Anten
Klemens Tipi	Geçmeli Klemens
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile +70 °C arası

Nerelerde Kullanabilirsiniz ?

- ◆ İşyeri veya apartman girişlerinde
- ◆ Site giriş kapılarında
- ◆ Otopark giriş kapılarında
- ◆ Garaj giriş kapılarında
- ◆ Villa, yazlık bahçe kapılarında
- ◆ Turnike sistemlerinde

Düşük Maliyet, Kolay Kontrol

◆ Kart veya Kumanda Maliyetlerinden Kurtulun

Standart kartlı ve kumandalı sistemler, her kullanıcı için bir kart yada kumanda bedeli getirmekte iken bu sistemde kullanıcılar kendi telefonlarını kullanmaktadır.

◆ Minimum Maliyet

Arama ile çalıştığından cihaza taktığınız sim kart için bir ücret ödemezsiniz. Sadece zaman zaman hattın açık kalması için bakiye yüklemeniz gerekir.

◆ Ayarlarınızı Hızlı ve Kolay Yapın

Cihaz uzaktan SMS ile yönetilebilmektedir. Ayrıca ayar smslerini göndermek için Android ve iPhone uygulamaları da mevcuttur. Cihazda 4096 adet numara kayıt kapasitesi vardır. Yönetici kişi sms göndererek cihaza numara ekleme, pasif yapma gibi işlemleri yapabilir. Ayrıca USB-RS485 dönüştürücü kullanarak bilgisayara bağlantı yaparak cihaz ayarlarını yapabilir, numara ekleyebilir ve girişlerin kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz.



www.bqtek.com



info@bqtek.com



+90 216 987 49 97



Besttech Bilişim
Mehmet Akif Mh. Öztekin Cd.
No:23A Kat:4 Ümraniye / İstanbul